



CAMPAINHA DE INTERFONE

www.bmdaltec.com.br

Circuito auxiliar para instalação de campainha externa, lâmpada, sirene ou sistema acionado por um relé contato seco.

Função: acionar o relé contato seco, durante o toque de campainha do interfone.

MODELOS DE INTERFONES COMPATÍVEIS COM O CIRCUITO:

HDL-F8 - Lider-residencial - Intelbras-IPR8000

PARA OUTROS MODELOS, SUGERIMOS TESTAR A COMPATIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO.

MODO DE INSTALAÇÃO:

ligue os terminais da placa de rua nos fios:

FIO 1 do circuito: HDL terminal (1) Lider terminal (1) Intelbras terminal (+).

FIO 4 do circuito: HDL terminal (4) Lider terminal (3) Intelbras terminal (-).

Alimentação: 12V DC 100mA (não acompanha o produto). Ligue a fonte, respeitando a polaridade.

SAÍDA: contato seco relé 10A, observe exemplo abaixo.



O PRODUTO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.